

Prise en charge APP APP DH-8503A du clavier TT à carte Bluetooth Bluetooth

1.Description

Les verrous de sécurité intellectuels APP Bluetooth RF Keypad Lock font partie du système IC One-Card-Pass. Les fonctions du système de verrouillage sont très robustes et s'utilisent très facilement.

Les serrures sont applicables aux bureaux modernes, immeubles de bureaux, appartements de haut standing, villas, etc.

APP Bluetooth Lock



2. paramètres

Articles	données techniques
Méthodes de déverrouillage	Bluetooth, combinaison, carte et clé mécanique
Couleur	Argent Or
Heure de départ	<1 seconde
Capacité de la carte maîtresse	2
Capacité de la carte d'invité	200
Tension de travail	Courant continu 6V, 4 piles alcalines
Consommation d'énergie statique	<4μA
Consommation d'énergie dynamique	Environ 200 mA
Température de fonctionnement	-20 à 50 centigrades
Humidité de travail	≤ 80%
Déverrouillage de la carte	carte sans contact
Méthode porte ouverte	Gauche ouverte, droite ouverte
épaisseur de la porte	dans les 38 ~ 60mm

Déverrouillage de l'enregistrement	Enregistrez le dernier enregistrement de déblocage des 1000 pièces (y compris le déverrouillage à clé mécanique)
Distance du capteur	3 ~ 5cm
Verrouiller le poids	3,5 kg
Durée de vie de la batterie	12 ~ 16 mois
Alarme de tension	Disponible
Fausse alarme de fermeture	Disponible

3. Fonction

1. Quatre méthodes de déverrouillage indépendantes: Méthodes de déverrouillage: Bluetooth, combinaison, carte et clé mécanique
2. Saisie du mot de passe en appuyant sur la touche de pression
3. Induction par micro-ondes
4. Les modes d'ouverture du verrou peuvent être définis par votre choix. Utilisez les cartes à puce ou les mots de passe séparément pour ouvrir / Seules les cartes à puce et le mot de passe utilisés ensemble peuvent ouvrir les serrures.
5. Les cartes sont définies par le système de verrouillage et le logiciel n'est pas nécessaire. 2 cartes de gestion et 200 cartes au maximum.
6. Les mots de passe peuvent être modifiés par votre choix. 1 mot de passe de gestion et 50 mots de passe d'ouverture de porte au maximum.
7. Des codes malpropres peuvent être utilisés lors de la saisie de mots de passe. 12 chiffres au plus.
8. Travailler avec une pile alcaline, une faible consommation et une longue durée d'utilisation.
9. Indication de manque de tension, une source externe peut être utilisée.





