

serratura intelligente senza chiave udohow con tessera per hotel / progetto DH8014Y

DH8014-Y

RFID HOTEL DOOR LOCK

UDOHOW RF CARD DOOR LOCK /HOTEL LOCK requires no wiring,adopts the RF card of USA TEMIC company or RF card of PHILIPS company to perform control function and unlocking function, iscompletely independent and stand-alone, is controlled by programresident in the lock and activated by cards which are coded by issuing computer. Keycard options include TEMIC 5557 card and MIFARE 1K or 4K card, which are compatible with RF andMIFARE Energy SAV, All of these make installation and maintenance becomes simple and easy.



► Product Pictures:



Carta applicabile: carta Mifare, carta Temic e carta d'identità

Alimentazione: DC6V, batteria alcalina AA standard da 4 pezzi

Durata della batteria: circa 1 anno, a seconda delle condizioni di utilizzo.

Avviso di bassa tensione: tensione inferiore a 4,8 V, ci saranno 3 suoni e la luce LED rossa. Il blocco può ancora essere sbloccato più di 50 volte, prima che la batteria venga sostituita.

Affidabilità del funzionamento della carta: nessun incidente per 1000 volte di funzionamento continuo della carta

Sblocco di emergenza: la porta può essere sbloccata tramite Master card O chiave meccanica anche se il catenaccio funziona in situazioni di emergenza.

Richiesta di installazione: da installare sulla porta, con uno spessore della porta compreso tra 35 mm e 55 mm. Se la superficie della porta è decorata, la distanza tra il bordo decorativo e il bordo della porta deve essere superiore a 95 mm.