

udohow keyless matalinong pintuan ng lock na may card para sa paggamit ng hotel /  
proyekto ng DH8014Y

# DH8014-Y

## RFID HOTEL DOOR LOCK

UDOHOW RF CARD DOOR LOCK /HOTEL LOCK requires no wiring,adopts the RF card of USA TEMIC company or RF card of PHILIPS company to perform control function and unlocking function, iscompletely independent and stand-alone, is controlled by programresident in the lock and activated by cards which are coded by issuing computer. Keycard options include TEMIC 5557 card and MIFARE 1K or 4K card, which are compatible with RF andMIFARE Energy SAV, All of these make installation and maintenance becomes simple and easy.



## ▶ Product Pictures:



Naaangkop na kard: Mifare card, Temic card at ID card

Ang suplay ng kuryente: DC6V, 4PCS Standard AA Alkaline Battery

Buhay ng Baterya: mga 1 taon, depende sa kondisyon ng paggamit.

Mababang babala ng boltahe: Boltahe mas mababa sa 4.8v, magkakaroon ng 3 tunog at ang pulang LED light. Ang lock ay maaari pa ring mai-lock nang higit sa 50 beses, bago mapalitan ang baterya.

Kahasayan ng pagpapatakbo ng card: Walang aksidente sa 1000 beses ng tuluy-tuloy na operasyon ng card

Pag-unlock ng emergency: Ang pinto ay maaaring mai-lock ng Master card O Mekanikal na key kahit na ang deadbolt ay gumagana sa ilalim ng sitwasyong pang-emergency.

Pag-install ng kahilingan: Upang mai-install sa pintuan, na may kapal ng pinto sa pagitan ng 35mm at 55 mm. Kung ang ibabaw ng pintuan ay pinalamutian, ang distansya sa pagitan ng dekorasyon ng gilid sa gilid ng pintuan ay dapat na higit sa 95mm.