udohow fechadura da porta inteligente sem chave com cartão para hotel / projeto use DH8014Y

DH8014-Y

RFID HOTEL DOOR LOCK

UDOHOW RF CARD DOOR LOCK /HOTEL LOCK requires no wiring, adopts the RF card of USA TEMIC company or RF card of PHILIPS company to perform control function and unlocking function, iscompletely independent and stand-alone, is controlled by programresident in the lock and activated by cards which are coded by issuing computer. Keycard options include TEMIC 5557 card and MIFARE 1K or 4K card, which are compatible with RF andMIFARE Energy SAV, All of these make installation and maintenance becomes simple and easy.

▶Product Pictures:

Cartão aplicável: cartão Mifare, cartão Temic e cartão de identificação
Fonte de alimentação: DC6V, bateria alcalina AA padrão de 4PCS
Vida útil da bateria: cerca de 1 ano, dependendo da condição de uso.
Aviso de baixa tensão: Tensão inferior a 4,8v, haverá 3 sons e a luz vermelha do LED. A trava ainda pode ser desbloqueada mais de 50 vezes antes da substituição da bateria.
Confiabilidade da operação do cartão: nenhum acidente por 1000 vezes de operação contínua do cartão
Destrancagem de emergência: A porta pode ser destrancada pelo cartão mestre ou pela chave mecânica, mesmo que a trava funcione em situações de emergência.
Pedido de instalação: Para ser instalado na porta, com a espessura da porta entre 35 mm e 55 mm. Se a superfície da porta estiver decorada, a distância entre a borda da decoração e a borda da porta deve ser superior a 95 mm.