

Hochwertige Netzteilbox für [Zugangskontrollkarte](#) DH8035C

Das Netzteil kann den Controller, das Lesegerät und ein bis zwei zusätzliche elektronische Schlösser unterstützen. Es verfügt über eine Lade- / Entladefunktion. Bei Anschluss an einen Standard-12-V-7-Ah-Akku kann beim Stromausfall die Tür sichergestellt werden [Zugriffskontrollsystem](#) richtig arbeiten.

Technologieparameter

AC-Eingangsspannung: AC 220V 50Hz Ausgangsspannung: DC1 2V

Elektrischer Ausgangsstrom: 5A Ausgangsleistung: 60W

Betriebstemperatur: -20 ° C ~ + 60 Betriebsfeuchtigkeit: <90%

Größe :: Implizite Batterien 374X262X 67 mm

Implizite Batterien 272X228X 67 mm nicht implizieren







TCP+Web+single Door

Match: 1board +1reader +1exit button OR

1 board+2 readers



Electronic Locks



*Power Supply for
Access Control*



*TCP/IP Single Door
Access control board*



Entry Reader



Exit Button