

Sinsuportahan ng Smart Card Bluetooth Keypad TT Door Lock ang APP DH-8503A

1.Deskripsyon

Ang APP Bluetooth RF Keypad Lock na ligtas na kandado ng intelektwal ay mga bahagi ng IC One-Card-Pass System. Ang mga pag-andar ng sistema ng lock ay napakalakas at madaling gamitin.

Ang mga kandado ay naaangkop sa mga modernong tanggapan, mga gusali ng opisina, mga high class flat, villas at iba pa.

APP Bluetooth Lock



2. Parameter

Mga item	Teknikal na data
Pag-unlock ng mga pamamaraan	Bluetooth, Kumbinasyon, Card at mechanical key
Kulay	Pilak ginto
Panimulang oras	<1 segundo
Kapasidad ng card ng Master	2
Ang kapasidad ng kard ng bisita	200
Paggawa ng Boltahe	Direktang kasalukuyang 6V, 4 na piraso ng alkalina na baterya
Static na pagkonsumo ng kuryente	<4 μ A
Ang paggamit ng dinamikong lakas	Mga 200 mA
Temperatura ng pagtatrabaho	-20 hanggang 50 sentigrade
Ang halumigmig sa pagtatrabaho	$\leq$ 80%
Pag-unlock ng card	contact card
Paraan bukas na paraan	Kaliwa nakabukas, tamang bukas
kapal ng pinto	sa loob ng 38 ~ 60mm

Pag-unlock ng tala	I-save ang pinakabago na 1000 piraso ng walang pag-record na tala (kasama ang mechanical key pag-unlock)
Ang layo ng sensor	3 ~ 5cm
I-lock ang timbang	3.5kg
Ang haba ng buhay ng baterya	12 ~ 16 na buwan
Alarma ng boltahe	Magagamit na
Pekeng pagsasara ng alarm	Magagamit na

3. Pag-andar

1. Apat na independyenteng pamamaraan ng pag-unlock: Pag-unlock ng mga pamamaraan: Bluetooth, Kombinasyon, Card at mechanical key
2. Input ng password sa pamamagitan ng pagpindot sa Key Pression
3. Induction ng Microwave
4. Ang mga mode ng pagbubukas ng lock ay maaaring itakda ayon sa iyong pinili. Gumamit ng mga IC card o password nang hiwalay upang buksan / Tanging ang mga kard at password na ginamit nang magkasama ay maaaring magbukas ng mga kandado.
5. Ang mga kard ay itinakda ng lock system at hindi kinakailangan ang software. 2 pamamahala ng mga kard at 200 cards sa karamihan.
6. Ang mga password ay maaaring mabago ayon sa iyong napili. 1 pamamahala ng password at 50 mga pagbubukas ng mga password ng password sa karamihan.
7. Maaaring magamit ang mga madamdaming code kapag nag-input ng mga password. 12 na numero sa karamihan.
8. Nagtatrabaho sa baterya ng alkalina, mababang pagkonsumo at mahabang paggamit ng buhay.
9. Ang indikasyon ng Kakulangan ng Boltahe, maaaring magamit ang Panlabas na mapagkukunan.





