

Desbloqueando registro	Salve o mais novo 1000 registro de desbloqueio (incluindo o desbloqueio de chave mecânica)
Distância do sensor	3 ~ 5cm
Bloquear peso	3.5kg
Duração da bateria	12 ~ 16 meses
Alarme de tensão	acessível
Alarme de fechamento falso	acessível

3. Função

1. Quatro métodos de desbloqueio independentes: Métodos de desbloqueio: Bluetooth, combinação, cartão e chave mecânica
2. Senha digitada pressionando a tecla
3. Indução por Microondas
4. Os modos de abertura do bloqueio podem ser definidos por sua escolha. Use cartões IC ou senhas separadamente para abrir / Somente cartões IC e senha usados juntos podem abrir os bloqueios.
5. Os cartões são definidos pelo sistema de bloqueio e o software não é necessário. 2 cartões de gerenciamento e 200 cartões, no máximo.
6. As senhas podem ser modificadas por sua escolha. 1 senha de gerenciamento e 50 senhas de abertura de porta, no máximo.
7. Códigos confusos podem ser usados ao inserir senhas. 12 dígitos no máximo.
8. Trabalhar com bateria alcalina, baixo consumo e longa vida útil.
9. Indicação de falta de tensão, fonte externa pode ser usada.





